

КВАР

Технические характеристики

Силовые конденсаторы

RC-цепи на базе конденсаторов КЭП

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.kvar.nt-rt.ru || krc@nt-rt.ru

Предназначены для защиты электродвигателей, трансформаторов и другого оборудования, коммутируемого вакуумными выключателями.

По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.

Типономинал	Напря- жение, кВ	Емкость, мкФ	Сопро- тивление встроенного резистора, Ом	Макс. мощность рассеяния встроенного резистора, Вт	Количество изолированных выводов	Размеры корпуса (длина x ширина x высота), мм	Высота с выводами, мм	Масса, кг		
КЭП-6,6-0,1-1У2	6,6	0,1	20 — 100	60	1	172 x 110 x 140	316	6		
КЭП-6,6-0,1-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,15-1У2		0,15			1		316	6		
КЭП-6,6-0,15-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,2-1У2		0,2			1		316	6		
КЭП-6,6-0,2-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,25-1У2		0,25			1		316	6		
КЭП-6,6-0,25-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,3-1У2		0,3			1		316	6		
КЭП-6,6-0,3-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,35-1У2		0,35			1		316	6		
КЭП-6,6-0,35-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,4-1У2		0,4			1		316	6		
КЭП-6,6-0,4-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,45-1У2		0,45			1		316	6		
КЭП-6,6-0,45-2У3					2		356	7		
КЭП-6,6-0,5-1У2		0,5			1		316	6		
КЭП-6,6-0,5-2У3					2					
КЭП-10,5-0,1-1У2	10,5	0,1			1		356	7		
КЭП-10,5-0,15-1У2		0,15								
КЭП-10,5-0,2-1У2		0,2								
КЭП-10,5-0,25-1У2		0,25								
КЭП0-10,5-0,2-1У2		0,2		140	312 x 106 x 210	426	12			

КЭПО-10,5-0,2-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,25-1У2	0,25	1			12
КЭПО-10,5-0,25-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,3-1У2	0,3	1			12
КЭПО-10,5-0,3-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,35-1У2	0,35	1			12
КЭПО-10,5-0,35-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,4-1У2	0,4	1			12
КЭПО-10,5-0,4-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,45-1У2	0,45	1			12
КЭПО-10,5-0,45-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,5-1У2	0,5	1			12
КЭПО-10,5-0,5-2У3		2			13
КЭПО-10,5-0,7-1У2	0,7	1	312 x 106 x 290	506	16
КЭПО-10,5-0,7-2У3		2			17

Диэлектрик конденсаторов – пленочный, пропитан биоразлагаемой синтетической жидкостью.

Значение сопротивления встроенного резистора и мощности рассеяния должны быть указаны при заказе.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены RC-цепи с другими значениями напряжения, емкости и мощности рассеяния встроенного резистора.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93