

КВАР

Технические характеристики

Силовые конденсаторы

Конденсаторы импульсные ИМ, ИК

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.kvar.nt-rt.ru || krc@nt-rt.ru

Предназначены для работы в различных импульсных схемах и установках.



По требованию заказчика могут быть изготовлены конденсаторы с другими значениями параметров.

Типономинал	Напря- жение, кВ	Емкость, мкФ	Ток раз- ряда, кА	Индукти- вность, нГн	Частота следо- вания импу- льсов, Гц	Характер разряда	Размеры корпуса (длина х ширина х высота), мм	Материал корпуса	Высота с выводами, мм	Масса, кг
ИМ-3-30 УЗ	3	30	—	—	25	100 %**	380 х 120 х 325	Сталь	413	24
ИМ-4-13 УЗ	4	13	—	—					424	25
ИМ-40-0,12 УХЛ4	40	0,12	1	—	200 – 500		160 х 160 х 300	Поли- пропилен	358****	10
ИМ-40-0,3 УЗ		0,3				11				
ИМ-70-0,1 УЗ	70	0,1				10 %**				
ИМ-100-0,15 УЗ	100	0,15		300	200	455 х 150 х 326	345		32	
ИМК-40-0,3 УЗ	40	0,3								
ИМК-70-0,1 УЗ	70	0,1	—			40 %**				
ИМК-100-0,05 УЗ	100	0,05								
ИМКН-5-140 У2	5	140		—	50*	15 %**	310 х 150 х 590		687	48
ИК-3-300 УЗ	3	300			—	—	380 х 120 х 650		791	50
ИК-5-200 У2	5	200	10	500	10*			Сталь	673	
ИК1-6-150 УХЛ4	6	150				2***	310 х 150 х 590			48
ИК-8-85 УХЛ4	8	85	40	60	0,5*				694	
ИК1-10-50 УХЛ4	10	50								
ИК-100-0,05 УХЛ4	100	0,05	5	100	0,33	апериод.	160 х 160 х 300	Поли- пропилен	358****	11
ИМН-100 0,1			10	220	3*	100 %**	455 х 150 х 326			345
ИК1-100-0,1 УХЛ4		0,1	50	140	4*	1,5***			29	
ИК1-100-0,25 УХЛ4		0,25								
ИК1-100-0,4		0,4								

УХЛ4									
ИЭПМ-100-0,4 УХЛ4			100	50			251 x 176 x 320		434**** 17
ИК-25-12 УХЛ4		12		38	1*				
ИК-25-13,2 УХЛ4	25	13,2			3*				
ИК-25-30 УХЛ4		30	200	35	4*	апериод.	314 x 314 x 670	Сталь	730**** 108
ИК-30-9,2 УХЛ4	30	9,2			3*				
ИК-40-5 УХЛ4	40	5		40	1*				
ИКГ-50-1 УХЛ4	50	1	20	800	2	50***			910 110
ИКМ-76-1,5 УХЛ4	76	1,5	150	15	1*	апериод.	455 x 150 x 326	Поли- пропилен	375***** 32
ИК-200-0,1	200	0,1	50	200	4*	1,5***			345*****

* — количество импульсов в минуту;

** — глубина разряда;

*** — декремент затухания;

**** — высота с изоляционными барьерами;

***** — окружающая среда — трансформаторное, конденсаторное или касторовое масло;

***** — высота с изоляционными барьерами, окружающая среда — трансформаторное, конденсаторное или касторовое масло.

По требованию заказчика могут быть разработаны и изготовлены конденсаторы с другими режимами работы, другими значениями напряжения и емкости.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93